Yuasa Technisches Datenblatt

Yuasa NPH5-12 Industrial VRLA Battery

Spezifikationen	
Nennspannung (V)	12
10-minütige Konstant-Leistungs-Entladerate bis 9,6V bei 20°C (Watt pro Block)	190
10-minütige Konstant-Leistungs-Entladerate bis 1,6V bei 20°C (Watt pro Zelle)	31.7
20-stündige Kapazität bis 10,5V bei 20°C (Ah)	5.07
10-stündige Kapazität bis 10,8V bei 20°C (Ah)	4.63
Abmessungen	
Länge (mm)	90 (±1)
Breite (mm)	70 (±1)
Höhe (mm)	102 (±0.5)
Höhe über den Anschlüssen (mm)	106 (±2)
Gewicht (kg)	1.85 (2.0)
Anschlusspol Typ	
Faston - Steckanschluss (JST, wenn angegeben)	6.35
Betriebstemperatur-bereich	
Lagerung (in voll geladenem Zustand)	-20°C-+60°C
Ladung	-15°C to +50°C
Entladung	-20°C to +60°C
Lagerung	
Selbstentladung pro Monat bei 20°C in % (ca.)	3
Gehäusematerial	
Standard	ABS (UL94:HB)
Ladespannung	
Schwebeladespannung bei 20°C (V)/Block	13.65 (±1%)
Schwebeladespannung bei 20°C (V)/Zelle	2.275 (±1%)
Ladespannungskompensationsfaktor bei Schwebeladung bei Abweichungen von der Standardtemperatur 20°C (mV)	-3
Starkladespannung bei 20°C (V)/Block	14.5 (±3%)
Starkladespannung bei 20°C (V)/Zelle	2.42 (±3%)
Ladespannungskompensationsfaktor bei Starkladung bei Abweichungen von der Standardtemperatur 20°C (mV)	-4
Ladestrom	
Ladestrombegrenzung bei Schwebeladung (A)	No limit
Ladestrombegrenzung bei Starkladung (A)	1.2675
Maximaler Entladestrom	
1 Sekunde (A)	150
1 Minute (A)	50
Impedanz	
Gemessen bei 1kHz (mΩ)	25
Gebrauchsdauer und Staandards	
EUROBAT-Klasse: Standard Commercial	3-5
YUASA-Gebrauchsdauer bei 20°C (Jahre)	biz zu 5

Layout

Zertifikate von Unabhängigen Institutionen
ISO 9001 - Quality Management System
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

Cert. No.: FM 10626

Sicherheit

Einbau
Kann in beliebiger Lage installiert und betrieben werden, außer dauerhaft über Kopf.

Tragegriffe
Batterien nicht dauerhaft an den Tragegriffen hängend installieren (wo vorhanden).

Ventile
Um den Gasdruck auszugleichen, ist jede Zelle mit einem Niederdruckventil ausgestattet, das nach dem Öffnen wieder schließt.

Gasung
VRLA Batterien setzen Wasserstoffgas frei, das in Verbindung mit Luft eine explosive Mischung bilden kann. Die Batterien dürfen deshalb nicht in gasdichten Gehäusen gelagert oder betrieben werden.

Entsorgung
Yuasa VRLA Batterien müssen am Ende ihrer Gebrauchsdauer gemäß den lokalen und nationalen Gesetzen und Richtlinien entsorgt werden.

Ausstellungsdatum: 15/02/2016 - E&EO

Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa NPH5-12 Industrial VRLA Battery

Specifications	
Nominal voltage (V)	12
10m rate Constant Power (Typ) to 9.6V at 20°C (W/Block)	190
10m rate Constant Power (Typ) to 1.6V/cell at 20°C (W/Cell)	31.7
20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	5.07
10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah)	4.63
Dimensions	
Length (mm)	90 (±1)
Width (mm)	70 (±1)
Height (mm)	102 (±0.5)
Height over terminals (mm)	106 (±2)
Mass (kg)	1.85 (2.0)
Terminal Type	
FASTON - Quickfit / release (JST where stated)	6.35
Operating Temperature Range	
Storage (in fully charged condition)	-20°C to +60°C
Charge	-15°C to +50°C
Discharge	-20°C to +60°C
Storage	
Capacity loss per month at 20°C (% approx.)	3
Case Material	
Standard	ABS (UL94:HB)
Charge Voltage	
Float charge voltage at 20°C (V)/Block	13.65 (±1%)
Float charge voltage at 20°C (V)/Cell	2.275 (±1%)
Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-3
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Block	14.5 (±3%)
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Cell	2.42 (±3%)
Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-4
Charge Current	
Float charge current limit (A)	No limit
Cyclic (or Boost) charge current limit (A)	1.2675
Maximum Discharge Current	
1 second (A)	150
1 minute (A)	50
Impedance	
Measured at 1 kHz (mΩ)	25
Design Life & Approvals	
EUROBAT Classification: Standard Commercial	3 to 5
Yuasa design life at 20°C (yrs)	up to 5

Layout

3rd Party Cerfifications
ISO9001 - Quality Management Systems
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

Cert. No.: FM 10626

Safety

Installation
Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

Handles
Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

Vent valves
Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

Gas release
VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

Recycling
YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

Data Sheet generated on 15/02/2016 – E&OE